

Technical Data

KKM-PTT



Kehlkopfmikrofon mit Ohrhörer und großer Sendetaste

- problemloser Anschluss an analoge und digitale Funkgeräte
- kombinierbar mit Atemschutzmasken oder Vollschutzanzügen
- leicht und komfortabel
- sicherere Bedienung der großflächigen PTT-Taste
- robuste Sendetaste aus schlagfestem Kunststoff
- Kleiderklammer

Technische Daten

Kehlkopfmikrofon:

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	k.A.
Impedanz:	2000 Ohm
Empfindlichkeit:	-41 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	400 Hz – 4 kHz

Lautsprecher:

Arbeitsprinzip:	dynamisch
Impedanz:	320 Ohm bei 1 mW / 1 kHz
Kennschalldruckpegel:	max. 98 dB
Frequenzgang:	300 Hz – 8 kHz

Sendetaste (PTT-8):

Gehäuse:	schlagfestes Kunststoffgehäuse, schwarz, mit Kleiderclip
Lebensdauer Taster:	mindestens 1.500.000 Schaltzyklen
Schutzklasse:	IP 54

Sonstige Angaben:

Temperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Gewicht:	160 g (inklusive PTT-Taste)